



Reparatur von NO. 1 X6800

Überhitzungsproblem (verursacht durch interne Batterie)

Wenn sich Ihr NO. X6800 während der Verwendung ohne erkennbaren Grund abschaltet oder Sie feststellen,

Written By: schatzueh

INTRODUCTION

Dieser Fix funktioniert nur für das bekannte Überhitzungsproblem von NO. 1 X6800, die zwei Batterien hat.

Es tut mir leid, dass ich keine Bilder habe.

Sie benötigen einen Torx-Schraubendreher,

ein Schlitzschraubendreher und

ein Lötkolben oder eine Schere.

Step 1 — Reparatur von NO. 1 X6800 Überhitzungsproblem (verursacht durch interne Batterie)



- Entfernen Sie die Rückseite des Telefons mit dem Schlitzschraubendreher.
- Entfernen Sie den externen 6000 mAh-Akku und alle SIM-Karten + Speicherkarte.

Step 2



- Entfernen Sie die 14 Torx-Schrauben.
- Entferne die 6 Klammer, die das Telefon zusammenhalten und öffne das Telefon. Mach das sanft! Sie werden wirklich leicht beschädigt!

Step 3



- Jetzt können Sie die interne Batterie sehen. Es ist mit einem Klebestreifen an die Platte gebunden.
- Entfernen Sie die mit dem Akku verbundenen Drähte mit einem Lötkolben oder einer Schere.
- Entfernen Sie vorsichtig die interne Batterie. Zerstöre oder zerbreche es NICHT. GEFÄHRLICH.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter zum Wechseln zwischen den Batterien nicht beschädigt ist und verwenden Sie die externe Batterie. Entferne es NICHT.

Step 4



- Setze das Telefon wieder zusammen, indem du die Klammer anbringst, drehe die Torx-Schrauben ein, stecke deine SIM-Karte (n) und die Speicherplatte wieder ein. Öffne die externe Batterie, schließe die Rückseite des Telefons mit dem Schlitzschraubendreher und du bist dran erledigt.